



運転調整プロテクト

運転/調整エリアでのキー操作を制限する

設定値	運転レベル	調整レベル	バンク設定レベル	PID設定レベル	近似設定レベル
0	許可	許可	許可	許可	許可
1	許可	許可	禁止	禁止	禁止
2	許可	許可	禁止	禁止	禁止
3	許可	禁止	禁止	禁止	禁止
4	制限	禁止	禁止	禁止	禁止

許可:制限なし(表示可能、変更可能、またはレベル移行可能を示す)
制限:一部制限(表示のみ可能で、変更禁止を示す)
禁止:全て制限(表示禁止、またはレベル移行禁止を示す)

初期設定プロテクト

初期設定エリアの移行を制限する

設定値	入力初期設定レベル移行	制御初期設定/制御初期設定2/警報設定/表示調整/通信設定レベル移行
0	許可(「高機能設定レベル移行」表示)	許可
1	許可(「高機能設定レベル移行」非表示)	許可
2	禁止	禁止

設定変更プロテクト

キー操作での設定変更を制限する

設定値	キー操作での設定変更	備考(除外項目)
OFF	許可	-
ON	禁止	・プロテクトレベルの全てのパラメータ ・「高機能設定レベル移行」 ・「校正レベル移行」

PFキープロテクト

PF1/PF2のキー操作を制限する

設定値	内容
OFF	PF1/PF2キーは有効
ON	PF1/PF2キーは無効 (ファンクションキー、またはチャンネルキーとしての操作を禁止)

